

Kendetegn:

De vigtigste kendetegn af HFO er:

- Forsynet med patenteret "syntec" magnet systemet
- Velegnet til kontinuerlig brug
- Maksimal pålidelighed, sikkerhed og resultater
- 1-4 udtag for tilslutning af høj frekvens stav vibratører
- Fås i 230V-50Hz-1 fase eller 400V-50Hz-3 fase

Tekniske informationer

Type	Udgangseffekt	Spænding*	Strømstyrke	Secunder spænding**	Secunder Strømstyrke	Udtag	Vægt
	kVA	V/fase/Hz	A	V/fase/Hz	A		Kg.
HFO 0,7/230	0,7	230/1/50	4,5	42/3/200	9,6	1	15
HFO 1,2/230	1,2	230/1/50	7,0	42/3/200	16,5	1	19
HFO 1,8/230	1,8	230/1/50	10,7	42/3/200	24,7	2	27
HFO 2,5/230	2,5	230/1/50	13,4	42/3/200	34,4	2	33
HFO 1,2/400	1,2	400/3/50	2,7	42/3/200	16,5	1	17
HFO 1,8/400	1,8	400/3/50	4,0	42/3/200	24,7	2	22
HFO 2,5/400	2,5	400/3/50	5,2	42/3/200	34,4	2	29
HFO 3,0/400	3,0	400/3/50	6,0	42/3/200	41,2	3	40
HFO 4,0/400	4,0	400/3/50	7,9	42/3/200	55,0	3	48
HFO 6,0/400	6,0	400/3/50	11,0	42/3/200	82,5	4	68
HFO 7,5/400	7,5	400/3/50	14,0	42/3/200	103	4	74

* Findes også i 115V / 1 phase/50- primære spænding

** Fås også i 115 & 250V/3Phases/200Hz- sekundær spænding

Fås også i større typer med 12,5 - 15,0 - 20,0 kVA effekt

